



230 V



RADIOFRECUENCIA



SMARTPHONE



INTERNET

## Relé radiofrecuencia SR 600

El Smart Relé radiofrecuencia SR 600 permite realizar ordenes de marcha/paro dentro de una instalación SALUS Smart Home. Gracias a la cantidad de combinaciones que puede realizar, es un equipo muy útil para la configuración de instalaciones sencillas y complejas. Permite el encendido/apagado de equipos como bombas de recirculación, aerotermias o iluminación y también cambios de estado de equipos frío/calor o cualquier necesidad on/off que exista en las instalaciones. Todas las órdenes de marcha/paro del relé se pueden realizar de modo local o de forma remota desde la App. Al realizar las órdenes desde la App permite vincular estas a diferentes estados de los equipos Smart Home. Es imprescindible el uso de la puerta de enlace universal UGE 600.

### CARACTERÍSTICAS

- Una entrada multifunción.
- Indicación LED.
- Control total del dispositivo desde la aplicación.
- Montaje recomendado en caja.

### TIPOS DE USOS MÁS COMUNES Y CONFIGURACIONES

- ▶ Por programación horaria desde la App.
- ▶ Por un contacto libre de tensión externo.
- ▶ Por una pulsación libre de tensión ideal para iluminación.
- ▶ Por una vinculación de estado de otro equipo Smart Home.
- ▶ Generación de estados de alarma.

**Ejemplo:** queremos que cuando el termostato de fan-coil FC 600 este en On en modo frío encienda un relé SR 600 y que cuando este en Off pare el relé SR 600. Todo este tipo de maniobras las podemos realizar sin la necesidad de cableados complejos ya que todas las órdenes serán radiofrecuencia.

### DATOS TÉCNICOS

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Alimentación | 230 V 50 Hz     |
| Frecuencia   | Zigbee 2,4 GHz  |
| Tamaño       | 45 x 45 x 20 mm |
| Potencia     | 16 (5) A        |

|                          |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
| L   Línea                | N   Neutro     | COM   Común    |
| NO   Normalmente abierto | S1   Entrada 1 | S2   Entrada 2 |

| Referencia  | Producto                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| S00 112 673 | Smart Relé radiofrecuencia SR 600                          |
| S00 112 682 | Carcasa universal Salus SRSUNI para SR 600; RR 868; RM 16A |

NOVEDAD